

GSM Détecteur -alarme SMS Contact & Alimentation

Surveillance Contact sec NO / NF

Surveillance de coupure du secteur 220 volt

Envoi de SMS en cas d'alarme

Appel vocal en cas d'alarme

Peut être alimenté par piles uniquement

Durée autonomie des piles : un an

Possibilité utilisation avec ou sans 220 volt



Caractéristiques - GSM Détecteur Télé surveillance SMS

Fonctions	Surveillance entrée contact sec et l' alimentation secteur 220 V si utilisé avec adaptateur 220 volt
Entrée contact sec	contact sec normalement ouvert et normalement fermé Adaptateur alimentation secteur 220 V fourni
Alimentation pile	2xPiles CR123A , très faible consommation, autonomie des piles plus d'un an (utilisation sans 220 V)
Envoi SMS	Message SMS pour passage en état anormal avec appel vocal ensuite
Destinataires SMS	Jusqu'à 3 numéros de téléphone
Programmation	rapide et simplement par envois de commande SMS à l'appareil en utilisant un téléphone portable
Fonctionnement	Température de fonctionnement de l'appareil : -10 à +50 degrés C
Alimentation	Directe sur secteur 220 V AC (utilisation possible uniquement avec piles , autonomie plus d'un an)
Boitier	ABS , dim 109 x 58 x 31 mm
Carte SIM	nécessite une carte SIM standard installée dans le boitier
Communication	Fréquence GSM Bi Band (900 /1800 MHz dans Europe et le monde sauf Amérique du Nord et Japon)

Fonctionnement possible avec piles uniquement ou éventuellement avec secteur 220 V branché en parallèle.

Dans ce cas l'appareil peut surveiller en même temps l'état du contact et la coupure de courant 220 V et son rétablissement.

Peut fonctionner dans des endroits complètement isolés

sans source d'alimentation pendant au moins un an

avec un envoi d'un SMS / jour . Piles 3 v standard du commerce.

Programmation facile et rapide via envoi de SMS

Applications :

Alerte SMS pour tout dispositif avec sortie contact sec d'alarme

Détecteur de niveau d'eau , de manque de liquide disponible

Détecteur d'ouverture de porte disponible

Serre de culture ; Elevage et agriculture ; Installation industrielle

Sécurité bâtiments , camions , bateaux , véhicules ...

INSTALLATION FACILE

1- Installer la carte SIM



2- Installer les piles



3- Appeler l'appareil avec votre téléphone



4- Envoyer des SMS de commandes pour paramétrer l'appareil



Tel: 04 72 26 59 09 Fax: 04 72 26 59 10

MIS France

22 Les Charmilles 01390 MIONNAY France

info@acquisitionpc.com

www.acquisitionpc.com